

**МБОУ ДО «Параньгинский ДДТ»**

СОГЛАСОВАНО:

Собрание трудового коллектива

Протокол №3

17.02.2022



**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МБОУ ДО

«Параньгинский ДДТ»

Сибагатуллин Г.Г.

Приказ №10/1-О от 17.02.2022

**ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах  
ИОТ - 058 - 2022**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа Хегах, Сапов) допускаются лица в возрасте не младше 18 лет, прошедшее специальное обучение, в том числе на 1-ю квалификационную группу по электробезопасности, обязательный при приеме на работу и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы на копировально-множительных аппаратах, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на рабочем месте. Женщины во время установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- а) физических:
  - > повышенные уровни ультрафиолетового облучения;
  - > поражение электрическим током;
- б) химических:
  - > повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, оксидов азота, ацетона, селеноводорода, эпихлоргидрина.

1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 м<sup>2</sup>, при кубатуре не менее 15 м<sup>2</sup>. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.

1.5. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации учреждения.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.

1.8. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2.Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1.Проверить помещение для работы на копировально-множительных аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха.
- 2.2.Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.
- 2.3.Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300Лк (20 Вт/м<sup>2</sup>)
- 2.4.Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

## **3.Требования охраны труда во время работы**

- 3.1.Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.
- 3.2.Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.
- 3.3.Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.
- 3.4.Следить за исправностью копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.
- 3.5.Не находиться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.
- 3.6.Не кладь и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
- 3.7.Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.

## **4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1.При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрения, запаха гарячих нарушений изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации администрации учреждения.
- 4.2.В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага во изгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации учреждения.
- 4.3.При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, окказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

## **5.Требования охраны труда по окончанию работы**

- 5.1.Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от электророзетки не держать за электрический шнур (кабель).
- 5.2.Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.